



## Návod k použití:

### ET SOFTBOX - FOTOSTAN 50x50 cm, 75x75 cm

#### Popis zařízení:

Skládací softbox - fotostan na principu deštníku, s objímkou pro úspornou zářivku uprostřed.

#### Uvedení ET trvalého - fotostanu světla do provozu:

##### A- Použití jako trvalé světlo se softboxem:

-ET softbox - fotostan opatrně vyjměte z transportního obalu, připravte si stativ a vhodnou úspornou zářivku a vybalte ji. Vezměte softbox do jedné ruky a natočte do svislé polohy tak, aby část s objímkou a připojeným kabelem byla dole. Druhou rukou opatrně rozevřete vrchní část softboxu a po-té dlaní lehce zatlačte směrem dolů tak aby rozevírací mechanismus zaklapl v poloze kolem objímky. Pak softbox nasadíte na připravený stativ a zajistíte dotažením aretačního šroubu. Vezměte připravenou úspornou zářivku a opatrně ji našroubujte do závitu. Pomocí suchého zipu a karabinek upevněte přes softbox přiložené rozptylky, nejprve vnitřní, poté vnější.

Napájecí kabel zastrčíte do zásuvky a žárovku zapnete přepínačem umístěným na kabelu. ET – trvalé světlo je připraveno k použití

##### B- Použití jako fotostan:

-ET softbox - fotostan opatrně vyjměte z transportního obalu, připravte vhodnou úspornou zářivku a vybalte ji. Vezměte softbox do jedné ruky a natočte do svislé polohy tak, aby část s objímkou a připojeným kabelem byla dole. Druhou rukou opatrně rozevřete vrchní část softboxu a po-té dlaní lehce zatlačte směrem dolů tak aby rozevírací mechanismus zaklapl v poloze kolem objímky. Vezměte připravenou úspornou zářivku a opatrně ji našroubujte do závitu.

Fotostan položte na vhodnou pracovní deskou tak, aby stěna která má všitý zip směřovala vzhůru. Vybalte přiložené bílé pozadí a pomocí suchého zipu ji připevněte zevnitř na zadní stěnu softboxu (protilehlou té se zipem)

Pozadí rozprostřete po vhodné pracovní ploše a fotostan postavte na něj otvorem dolů tak aby přední část se zipem směřovala k fotoaparátu.

Odklopte přední část softboxu, která je přichycená suchým zipem. Vzniklým otvorem naaranžujte fotografované předměty.

Fotografovat můžete z větší vzdálenosti otvorem v sejmuté stěně fotostanu, nebo z bezprostřední blízkosti, když stěnu opět nasadíte a připevníte suchým zipem. Rozepnete všitý zip a vzniklým prostorem prostrčíte objektiv přímo do fotostanu.

Napájecí kabel zastrčíte do zásuvky a žárovku zapnete přepínačem umístěným na kabelu. ET – trvalé světlo je připraveno k použití

#### Použití ET - trvalého světla:

Světlo užívejte pouze se stativy Photon Europe, pro které je určeno. Při manipulování se světlem a výměně žárovky postupujte opatrně – **SVĚTLO MUSÍ BÝT VŽDY VYPNUTO**, při nevhodné manipulaci můžete poškodit světlo, nebo dojít k úrazu! ET- světlo nenechávejte v dosahu dětí bez dozoru.

- světlo připojte do zásuvky a zapněte vypínačem na přívodním kabelu

-pokud se světlem nepracujete, vypínejte ho.

- Údržba – čištění svítidla je možno provádět suchým nebo jemně navlhčeným hadrem. Při této činnosti, jakož i při výměně světelného zdroje, je nutno vypnout napájecí elektrickou energii pomocí příslušného vypínače a nechat svítidlo vychladnout!

-Opravy a úkony na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba oprávněná – znalá dle vyhlášky 50/78 Sb.

-Při opravách se smí používat pouze originální náhradní díly.

-Maximální výkon úsporné zářivky doporučený výrobcem je 35 W

### **Zakázané způsoby použití:**

-Použití v mokru, vlhku a za deště

-Použití při teplotách nižších než +5 C a vyšších než +50 C

-Je zakázáno na svítidlo zavěšovat jakékoliv předměty, omývat svítidlo proudem vody, umísťovat do blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály, umísťovat svítidlo do blízkosti zdrojů tepla.

-Připojení na jinou síť než 230V

-Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám.

-Při výměně zářivek (světelného zdroje) používejte pouze zářivky s platným CE certifikátem . –

### **SVĚTLO MUSÍ BÝT VŽDY VYPNUTO**

Minimální povolená vzdálenost od osvětlované plochy osvětlované světelným zdrojem je 0,5 m.

V případě nedodržení uvedených upozornění může dojít ke ztrátě záruky.

### **Záruka:**

-spotřebitel: 24 měsíců

-firma: 12 měsíců

### **Omezení záruky:**

Dodavatel neručí:

-za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití

-za vady vzniklé kvalitou elektrické sítě

-pokud bylo do výrobku neodborně zasahováno

-záruka neplatí, pokud byl výrobek opravován v jiném, než v autorizovaném servisu

Dovozce Photon Europe s.r.o.

Vyrobena v Číně.